

NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ

Hybridní čelovka Sofirn HS45

Tento dokument slouží jako oficiální český návod k použití k produktu Sofirn HS45. Před prvním použitím si jej pečlivě přečtěte a uschovejte pro budoucí potřebu.

1. Popis produktu a hlavní funkce

Sofirn HS45 je vysoce výkonná hybridní čelovka a úhlová svítidla s maximálním světelným tokem až 3200 lumenů. Její unikátní vlastností je **aktivní systém chlazení integrovaným ventilátorem**, který zabraňuje přehřívání a umožňuje udržet stabilní vysoký výkon po mnohem delší dobu než u běžných svítilen.

Lze ji používat s hlavovým popruhem jako klasickou čelovku, nebo ji vyjmout a díky magnetické základně či klipu využít jako praktickou pracovní svítilnu.

2. Technické parametry

- **Maximální výkon:** 3200 lumenů
- **Maximální dosvit:** 223 metrů
- **Zdroj napájení:** 1 × nabíjecí Li-ion baterie typu 21700 (kapacita 5500 mAh)
- **Světelné režimy:** Eco (15 lm) / Nízký (160 lm) / Střední (500 lm) / Vysoký (1500 lm) / Turbo (3200 lm)
- **Uchycení:** Hlavový popruh, magnetická koncovka, odnímatelný ocelový klip
- **Chlazení:** Aktivní integrovaný miniventilátor (spíná se automaticky v režimech Vysoký a Turbo podle teploty)

3. Uživatelské rozhraní a ovládání

Svítilna se ovládá pomocí jednoho tlačítka na hlavě svítilny.

- **Zapnutí / Vypnutí:** Krátký stisk tlačítka. Svítilna si pamatuje poslední použitý standardní režim.
- **Změna režimu svícení:** Je-li svítilna zapnutá, stiskněte a držte tlačítko. Režimy se budou cyklicky střídát (Nízký -> Střední -> Vysoký). V požadovaném režimu tlačítko uvolněte.
- **Turbo režim:** Rychlý dvojitý stisk (lze aktivovat z vypnutého i zapnutého stavu).
- **Eco režim (Moonlight):** Z vypnutého stavu stiskněte a dlouze podržte tlačítko.
- **Uzamčení svítilny (Lockout):** Proti nechtěnému zapnutí v kapse nebo batohu stiskněte tlačítko rychle třikrát po sobě (z vypnutého stavu). Stejným postupem svítilnu opět odemknete.

4. Nabíjení

1. Odšroubujte nebo odklopte ochrannou krytku nabíjecího portu.
2. Připojte příložený USB-C kabel.
3. Indikátor v tlačítku zobrazuje stav nabíjení (červená = nabíjí se, zelená = plně nabito).
4. Po nabití pečlivě uzavřete krytku portu, aby byla zachována voděodolnost.

5. Zásady bezpečné manipulace s Li-ion bateriemi

Svítilna je napájena vysokokapacitním Li-ion akumulátorem, který vyžaduje správné zacházení:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda není na kontaktech baterie izolační fólie z výroby. Pokud ano, odstraňte ji.
- Baterii nikdy nezkratujte, nevhazujte do ohně a nevystavujte extrémním teplotám (nad 60 °C).
- Pokud svítilnu nebudete delší dobu používat (déle než měsíc), doporučuje se baterii nabít na cca 50–70 % kapacity, případně ji ze svítilny zcela vyjmout nebo fyzicky povolit koncovku (tailcap) o čtvrt otáčky, aby nedocházelo k pomalému vybíjení.
- K nabíjení používejte výhradně kvalitní adaptéry a nepoškozené kabely. Nepoužívejte baterie s poškozeným vnějším obalem (fólií).

6. Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu

Na tento výrobek se vztahuje evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ / WEEE).

- **Zákaz vhazování do komunálního odpadu:** Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti nesmí být výrobek, ani baterie v něm obsažená, vyhozen do běžného směsného odpadu.
- **Recyklace elektrozařízení:** Elektroodpad obsahuje cenné materiály, které lze recyklovat, a zároveň látky, které mohou při nesprávné likvidaci ohrozit životní prostředí.
- **Kam s vysloužilým výrobkem:** Starou svítilnu a vybité baterie odevzdejte na příslušných sběrných místech, ve sběrných dvorech, nebo do červených kontejnerů na elektroodpad. Jako dovozce plníme své povinnosti ohledně zpětného odběru. Vysloužilý produkt můžete odevzdat také přímo na adrese provozovny.

7. Informace o dovozci a prodejci

Tento produkt pro trh v České republice importuje a distribuuje:

Pavel Klimša – bazenyeshop.cz

Adresa provozovny / sídla: Čebín 183, 664 23 Čebín, Česká republika

IČO: 69753539

DIČ: CZ7508153818 (Plátce DPH)

E-shop: www.bazenyeshop.cz