

Návod k obsluze: LED čelovka Wurkkos HD50

1. Popis produktu a hlavní vlastnosti Wurkkos HD50 je profesionální, vysoce výkonná úhlová svítilna a čelovka, ideální pro vnitřní i venkovní aktivity (kempování, turistika, rybaření, lov nebo pracovní nasazení).

- **Světelné režimy:** Bodové světlo (Spotlight), prostorové světlo (Floodlight) a červené světlo.
- **Nabíjení:** 1x nabíjecí lithium-iontová baterie typu 21700.
- **Odolnost:** Vodotěsnost dle normy IP67, tělo z letecké hliníkové slitiny 6061.
- **Další funkce:** Magnetická koncovka pro uchycení na kovové povrchy, nastavitelný úhel svícení 180°, pokročilá regulace teploty (ATR) zabraňující přehřátí.

2. Uvedení do provozu a nabíjení baterie Vložení baterie:

1. Odšroubujte koncovku svítilny (závit u magnetické základny).
2. Odstraňte z pólů baterie případnou izolační nálepku (při prvním použití).
3. Vložte baterii typu 21700 kladným pólem (+) směrem k hlavě svítilny.
4. Pevně zašroubujte koncovku zpět.

Nabíjení (USB-C): Připojte dodaný USB-C kabel do portu pod gumovou krytkou na hlavě svítilny. K nabíjení používejte standardní adaptér s parametry 5V/2A. Během nabíjení nenechávejte svítilnu zapnutou na vysoký výkon.

- **Blikající červená:** Probíhá nabíjení.
- **Svítlící zelená:** Baterie je plně nabitá.

Po odpojení kabelu vždy pečlivě zatlačte gumovou krytku, aby nedošlo k proniknutí vlhkosti do konektoru a byla zachována vodotěsnost.

3. Ovládání svítilny

- **Zapnutí/Vypnutí:** Krátkým stisknutím tlačítka Power zapnete nebo vypnete svítilnu.
- **Změna úrovně jasu:** Při zapnuté svítilně podržte tlačítka Power pro plynulé cyklování mezi úrovněmi jasu.
- **Změna režimu svícení:** Při zapnuté svítilně stiskněte tlačítka Mode pro přepínání mezi bodovým světlem, prostorovým světlem, kombinovaným světlem a červeným světlem.
- **Režim Turbo:** Dvojitým rychlým stisknutím tlačítka Power z jakéhokoliv režimu aktivujete maximální výkon.
- **Uzamčení (Lockout):** Pro ochranu proti nechtěnému zapnutí v batohu stiskněte při vypnuté svítilně současně obě tlačítka a podržte je po dobu 1 sekundy. Svítilna dvakrát červeně zabliká. Stejným postupem ji odemknete.

4. Bezpečnostní pokyny

- Baterii nevystavujte ohni, extrémním teplotám nad 60 °C ani mechanickému poškození. Hrozí riziko požáru nebo exploze.

- Při delším nepoužívání svítilny doporučujeme baterii vyjmout a skladovat ji na suchém a chladném místě nabitou na cca 50 % kapacity.
- Při extrémním výkonu (režim Turbo) se hlava svítilny může výrazně zahřát. Jde o běžný jev. Nesvitte bezprostředně na snadno hořlavé materiály.

5. Záruční podmínky Na svítilnu je poskytována zákonná záruka v délce **24 měsíců**, která se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady vzniklé při běžném používání.

Záruka na baterii: Na samotnou baterii je rovněž poskytována záruka 24 měsíců vztahující se na výrobní vady (např. únik elektrolytu, vnitřní zkrat). Tato záruka se však **nevztahuje na přirozený pokles kapacity baterie**, ke kterému dochází v důsledku běžného užívání, stárnutí chemických článků a počtu nabíjecích cyklů.

6. Ekologická likvidace a recyklace Vysloužilá elektronická zařízení a vybité baterie nepatří do běžného komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu znamená, že po skončení životnosti musí být odevzdáno na sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu. Použité Li-ion baterie odevzdávejte s přelepenými kontakty ve vyhrazených sběrných nádobách.

Informace o dovozci Dovozce:

Pavel Klimša

Sídlo: Čebín 183, 664 23 Čebín, Česká republika

IČO: 69753539 **DIČ:** CZ7508153818

E-shop: www.bazenyeshop.cz